

Обновление ПО SmartClient: TC-50

1. Загрузить ПО с ftp:

Адрес:	92.125.152.58
Логин:	tc50
Пароль:	50Thincl#

2. Форматировать USB/SD накопитель в файловую систему FAT-32
3. Копировать в корень накопителя файл ПО и изменить имя на **firmware.fw**
4. Подключить накопитель к USB/SD порту устройства
5. Зажать на клавиатуре клавишу [**Esc**] и подать питание на устройство, ожидать появления **Factoty Menu**
6. В **Factoty Menu** нажать клавиши в следующей последовательности с ожиданием завершения процедуры:

[**p**] - ожидать окончания, нажать любую клавишу

[**u**] - ожидать окончания, нажать любую клавишу

[**k**] - ожидать окончания, нажать любую клавишу и перезапустить устройство с отключением питания, произвести повторный вход в Factoty Menu (п.5)

[**f**] - по окончании прошивки выведется сообщение о завершении, после чего перезапустить устройство с отключением питания.